

Обеспечивает доступность электроэнергии независимо от электросети.

В различных исполнениях, напр. с ручной тележкой или вагонеткой, мощность генератора по запросу.

- Исполнение в соответствии с VDE и знаком тех.контроля GS,
- Шумовая эмиссия соответствует директиве по звукоизоляции EWG- 84/536
- Громкость звука LWA 100 дБ (А) пВт
- Вкл. GW 308 (ISO-мониторинг с отключением)
- Степень защиты IP 54 с контролем уровня масла
- Длительное время работы благодаря вместительному баку
- Сертификат соответствия - CE
- Руководство по эксплуатации и список запасных частей


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ROPOWER P4 270
ROPOWER P4 390

Привод	4-тактный бензиновый двигатель	4-тактный бензиновый двигатель
Тип	HONDA GX 270, с контролем уровня масла	HONDA GX 390, с контролем уровня масла
Мощность	5,4 кВт при 3000 об/мин	9,6 кВт при 3600 об/мин
Агрегат	вмонтирован в трубчатую защитную раму с 4 подъемными ручками и GW 308, ISO-мониторинг с отключением	вмонтирован в трубчатую защитную раму с 4 подъемными ручками и GW 308, ISO-мониторинг с отключением
Мощность	4 кВА/400 В и 3,7 кВА/230 В, 50 Гц	6,1 кВА/400 V und 5,2 кВА/230 V, 50 Hz
Степень защиты	IP 54 (защитная изоляция)	IP 54 (защитная изоляция)
Вес	~89 кг	~100 кг

ТЕХНИ. ДАННЫЕ
ROPOWER PB&S
ROPOWER D
ROPOWER P4 80

Привод	4-тактный бензиновый двигатель	дизельный двигатель	4-тактный бензиновый двигатель
Тип	Briggs&Stratton, с контролем уровня масла	HATZ 1B40, с контролем уровня масла	Yamaha MZ80
Мощность	12,1 кВт при 3600 об/мин	7,6 кВт при 3600 об/мин	1,8 кВт
Агрегат	с GW 308, ISO-мониторинг с отключением	вмонтирован в трубчатую защитную раму с 4 подъемными ручками и GW 308, ISO-мониторинг с отключением	монтируется в защитную трубчатую раму с 4 подъемными ручками с GW 308 мониторинг ISO с отключением
Мощность	9,0 кВА/400 В и 6,0 кВА/230 В, 50 Гц	6,4 кВА/400 В и 4,5 кВА/230 В, 50 Гц	6 кВА/230 В, 50 Гц
Степень защиты	IP 54 (защитная изоляция)	IP 54 (защитная изоляция)	IP 23
Вес	~134 кг	~132 кг	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 9000600369 Одноосный ручной каркас для транспортировки генератора с подвесными отверстиями, резиновыми ручками и 2 ходовыми колесами Ø 350 мм
- 9008060025 Распределительная розетка с аварийным выключателем
- 9008120218 Кабельный барабан/кабель-удлинитель около 30 м
- 9008230097 Переходная розетка от Euro-розетки CEE16A230V на штепсельную розетку с защитным контактом



Ручной каркас



Распределительная розетка